ProxiDimmer Select fi¿‰r Aluprofile

80601



Mit dem rutec ProxiDimmer Select fi¿‰r Aluprofile ki¿‰nnen Sie ganz einfach zweifarbige LED Strips in einem Erfassungsbereich von ~20-50 mm schalten, dimmen und die Farbtemperatur regeln. Der ProxiDimmer Select passt in die gi¿‰nstigsten Aluprofile mit einem Innenmai¿‰ ≥ 10mm und hat ein maximales Schaltvermi¿‰gen von 3A (12V 72W; 24V 144W).

Technische Daten:

Artikel Nr.	INPUT	OUTPUT
80601	12/24 V	2 x 3 A (12 V 72 W; 24 V 144 W)

Produktabmessungen:



Verdrahtungsschema:

12-24 V DC

Intallations- u. Bedienungshinweise:

1. Stellen Sie sicher, dass das Geri¿‰t Spannungsfrei geschaltet wurde, bevor Sie den ProxiDimmer Select mit Hilfe des doppelseitigen Klebebands im Profil befestigen.
2. Falls Sie den ProxiDimmer Select in Feuchtri¿‰umen verwenden wollen, stellen Sie sicher, dass das verwendete Profil einen IP-Schutz x4 oder hi¿‰her hat.
3. Beachten Sie unbedingt die Polariti¿‰t. Eine umgekehrte Polung Zersti¿‰rt die Platine.




Kurze Erfassung:
Ein/Aus

Lange Erfassung:
Dimmung zwischen Minimum und Maximum

Kurze + Lange Erfassung:
i¿‰nderung der Farbtemperatur

Sicherheitshinweise:

1. Beauftragen Sie mit der Installation eine Elektrofachkraft.
3. Vergewissern Sie sich immer, dass das Geri¿‰t an einem Ort mit guter Beli¿‰ftung installiert wird, um die richtige Betriebstemperatur zu gewi¿‰hrleisten.
4. i¿‰berpri¿‰fen Sie, ob die Spannung und der Netzadapter fi¿‰r den Controller geeignet sind und ob die Benennung der Anode und Kathode mit der des Controllers i¿‰bereinstimmt.
5. Bitte stellen Sie sicher, dass ein angemessener Kabelquerschnitt fi¿‰r die Verbindung zwischen Controller und LED verwendet wird.
6. Schlie¿‰en Sie die Kabel nie im eingeschalteten Zustand an, pri¿‰fen Sie die Korrektheit der Anschli¿‰sse und pri¿‰fen Sie auf Kurzschli¿‰sse bevor Sie den Strom einschalten.
7. Fi¿‰hren Sie bitte keine Reparaturen selbst durch. Dies fi¿‰hrt zum Erli¿‰schen der Herstellergarantie.



Carl-Zeiss-Str. 15
28857 Syke